

Opis produktu

Klawiatura serii DCZ ETH służy do sterowania ruchem i funkcjami dodatkowymi kamer systemu FORESTER. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją mechaniczną, odporną na długotrwałą pracę, jest łatwa w obsłudze. Ergonomiczna budowa umożliwia stosowanie przez osoby zarówno prawo jak i leworęczne. W wersji ETH klawiatura wyposażona jest w kontroler oparty o układ mikroprocesorowy umożliwiający sterowania kamer IP Forester bezpośrednio przez sieć LAN bez potrzeby stosowania komputerów PC.

Podstawowe cechy zestawu:

- technologia firmy BOSCH
- profesjonalny 3-osiowy joystick do sterowania obrotem, pochylem i zbliżeniem
- 38 programowalnych klawiszy, z czytelnym opisem funkcji w języku polskim i podświetleniem
- pokrętko do łatwego sterowania prędkością ruchu obrotowego kamery
- szybkie i intuicyjne sterowania funkcjami kamery,
 - wybór kamery w systemach wielokamerowych
 - nagrywanie i odtwarzanie tras
 - rejestracja i odtwarzanie pozycji (presetów)
 - sterowanie focus
 - sterowanie parametrami kamery (AGC, BLC, HDR, tryby pracy i inne)
 - przejście do wybranego azymutu
 - wywołanie funkcji wbudowanych AUX
 - inne, zależne od oprogramowania

Zdjęcie produktu

FORESTER DCZ ETH



Specyfikacja:

Cecha	Opis
Joystick	3-osiowy, profesjonalny, sterowanie PAN, TILT, ZOOM
Klawiatura	38 klawiszy o konfigurowalnych funkcjach, JOG DIAL
Dodatkowe funkcje	Podświetlenie klawiszy, alarm dźwiękowy
Przyłącze kontrolera	LAN kat 5 kabel RJ45, 2 porty USB
Zasilanie kontrolera	PoE passive
Wymiary klawiatury	379x89x224
Waga	1,4 kg

System Integrator:

MWM Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35
tel/fax 032 279 05 48, 32 733 57 70 do 71, 32 700 35 90
www.forester.com.pl
e-mail: specjalne@mwm.hostingpro.pl